

# FORBICE ELETTRONICA ELECTRONIC PRUNING SHEAR

## ZM<sup>®</sup> 35

PAT. PENDING

## WIRELESS SYSTEM

# 2X

### ENERGY KIT

Rechargeable LI-ION batteries  
21V - 2,5 Ah



# Zanon<sup>®</sup>

zanon.it



Forbice elettronica per potatura con taglio progressivo ad uso professionale. Semplice e intuitiva da usare ma altamente performante. Dotata di batterie intercambiabili agli ioni di litio (LI-ION) a ricarica rapida, che consentono di operare in completa autonomia per l'intera giornata di lavoro.

*Suitable for pruning small diameter branches with progressive cut system. Cordless system, it allows total movement freedom during work. Equipped with lithium (LI-ION) plug-in batteries with fast charging, that allow you to operate for the whole working day.*





## ELECTRONIC PRUNING SHEAR



**AZIONATO DA BATTERIA PERFORMANTE WIRELESS  
ESTRAIBILE, RICARICABILE, INTERCAMBIABILE**

**POWERED BY INTERCHANGEABLE  
AND RECHARGEABLE LI-ION PLUG-IN BATTERIES**

**BATTERY LI-ION  
RECHARGEABLE**




Diametro di taglio 35 mm  
Cutting diameter 35 mm  
Mezza apertura 20 mm  
Half-opening 20 mm



**Doppia apertura  
Double cut**

Ø 35 mm  
Ø 20 mm



Controlama in acciaio  
con affilatura doppia antiusura  
Steel hock, with double  
sharpening wear

Display grafico  
Graphic display

Batteria Li-ION 21V 2,5 Ah estraibile ad innesto rapido  
Quick-connect removable Li-ION 21V 2,5 Ah battery

Impugnatura ergonomica Soft Touch  
Ergonomic Soft Touch handle

Peso 890 gr  
Weight 890 gr

Motore rivoluzionario Brushless di ultima generazione  
Revolutionary Brushless motor of the latest generation

Taglio progressivo con doppia apertura  
Progressive cut with double opening

Peso 380 gr  
Weight 380 gr

### Dati tecnici Technical features

Diametro massimo di taglio	Max cutting diameter	35 mm
Diametro minimo di taglio	Min cutting diameter	20 mm
Potenza massima	Max power	600 W
Tensione nominale	Rated voltage	18 V
Tensione massima	Max voltage	21 V
Giri del motore	Motor rpm	18.000 rpm
Capacità della batteria	Battery capacity	2,5 Ah
Energia accumulata	Accumulated energy	52,5 Wh
Tensione di ingresso del caricatore	Charger input voltage	AC 110~220 V
Tempo di carica della batteria	Battery charger time	1.5~2 h
Tempo di lavoro della batteria	Battery working time	2~3 h
Peso della forbice (senza batteria)	Scissor weight (without battery)	890 gr
Peso della batteria	Battery weight	380 gr



Inserire la batteria nell'alloggiamento finché non scatta in posizione. Per rimuovere la batteria premere i pulsanti laterali e tirare.

Slide the battery into slot to install battery.  
Press two buttons and pull the battery back to remove battery.



Premere il pulsante situato sul lato posteriore della forbice per visualizzare la carica della batteria.

Press the button located on the rear side of battery to indicator the charge of battery.

# 2x



**ENERGY KIT** **FAST CHARGE**  
Rechargeable LI-ION BATTERIES  
**21V - 2.5 Ah**